



POSITION TRANSDUCERS MT, MAGNETIC BAND P50, MAGNETIC RINGS AM POSITIONSGEBER MT, MAGNETBAND P50, MAGNETRINGE AM

The transducers MT, MTV, MTP, the magnetic strip P50/10, the magnetic rings AM14 or AM20 are incremental systems without contact for linear or angular measures.


- The capacity to measure distances longer than a meter, easy assembling, absence of parts that contact/rub, a waterproof transducer and a water-oil-dust-shaving resistant strip make this system suitable for a large number of applications, while taking position measurements of machinery within industries such as: machine tools, automatic-, wood-, marble-, glassworking machinery, etc.
- The measure transducer integrates in the same device, a sensor sensitive to a magnetic field, an electronic signals conversion circuit, and an output circuit.
- The sensor running on the magnetic strip or on magnetic ring produces a signal which, opportunely amplified and worked out, is changed into an incremental position signal for interfacing with displays, PLC, CNC, axes control, etc.
- Transducers:
 - **MT** (horizontal mounting)
 - **MTV** (vertical mounting) acetal case;
 - **MTP** (horizontal mounting) aluminium case.
- Magnetic Band:
 - **P50/10**: the band consists of a magnetized plastic ferrite strip with alternate magnetic poles of 5 mm pitch, carried by a stainless steel strip-band. Mechanical protection of the plastic ferrite strip is supplied by a stainless steel band.
- Magnetic rings:
 - **M14** consists of a magnetized ring ø31mm with bore ø14;
 - **AM20** consists of a magnetized ring ø31mm with bore ø20. They are supported by an aluminium ring.

Der Positionsgeber MT, MTV, MTP mit Magnetband P50/10 oder Magnetringe AM14, AM20 bietet ein inkrementales und kontaktloses Mess-System zur linearen Wegerfassung.

- Lange Messwege, eine einfache Montage, die hohe Schutzart und Unempfindlichkeit gegen Wasser, Öl, Staub, Späne, zeichnen dieses verschleißfreie Mess –System besonders aus. Ideale Einsatzmöglichkeit für verschiedene Anwendungen im Industriebereich für Positioniermessungen an Holz-, Blech-, Glas-, Stein-, Profil-bearbeitungsmaschinen, Robotik usw.
- Der Magnetsensor tastet berührungslos das magnetisierte Magnetband oder das Magnetring ab.
- Die Ausgangssignale sind identisch mit dem Signalen herkömmlicher Impulsgeber.
- Diese Messdaten können umgesetzt werden zu einem Messwert in einer Positionsanzeige oder zur Weiterverarbeitung in einer Positioniersteuerung PLC, usw.
- Positionsgeber:
 - **MT** (horizontal Montage)
 - **MTV** (vertikal Montage) Acetal Gehäuse;
 - **MTP** (horizontal Montage) Aluminium Gehäuse.
- Magnetband:
 - **P50/10**: der magnetischer Maßstab – als Magnetband ausgeführt – besteht aus einer magnetisierten Schicht auf einem Niroststrägerband. Die Magnetisierung wechselt alle 5 mm die Polarität. Das Nirosta – Abdeckband dient als zusätzlichen mechanischen Schutz.
- Magnetringe:
 - **AM14** besteht aus einem magnetisierten Ring ø31mm mit Bohrung ø14; **AM20** besteht aus einem magnetisierten Ring ø31mm mit Bohrung ø20. Sie werden von einem Aluminiumring unterstützt.

*for the selection of display please see datasheets, which can be downloaded from our web-site www.fiamma.it in section "Displays, pulsecounters, positioning units,..."
*zur Auswahl der Anzeige die Datenblättern, von unserer Website www.fiamma.it im Abschnitt "Anzeigen, Impulszähler, Positioniereinheiten, ..." herunterladen.

| | |
|--|--|
| Power supply - Spannung | 10-30 Vdc ±20%, max 50 mA (output current excluded - Ausgangsstrom ausgenommen) or - oder 5 Vdc ±100 mA% (output current excluded - Ausgangsstrom ausgenommen) |
| Output signals - Ausgangssignale | 2 squaring channels, imp. ref. each 5 mm - 2 Quadratur Kanäle, Imp. alle 5 mm |
| Output type - Ausgang Typ | Push-pull, max 20 mA - TTL line driver 5Vdc RS422 - Line driver 10-30 Vdc |
| Resolution - Auflösung | MT, MTV: 0,025 mm; MTP: 0,01 mm (quadruplicate count - vierfache Zählung) |
| Measure accuracy - Messgenauigkeit | ± 0,1 mm/m |
| Collegamento elettrico - Electrical connection | MT-MTV: cable output - Ausgangskabel ø6,6; MTP: cable output - Ausgangskabel ø5 |
| Max. speed - Max. Geschwindigkeit | 3 m/s |
| Distance transducer/band - Abstand Sensor/Band | 0,2 - 2 mm |
| Case - Gehäuse | MT-MTV = technopolymer - Kunststoff; MTP = aluminium - Aluminium |
| Protection degree - Schutzart | MT-MTV = IP65; MTP = IP66 |
| Working temperature - Arbeitstemperatur | 0 ÷ 50°C |
| EMC | 2014/30/UE |
| RoHS | 2011/65/UE |
| P50/10: Thermal expansion - Wärmeausdehnung | linear - Linear 11 ppm/K |
| P50/10: Measures - Abmessungen | width - Breite: 10 mm; thickness - Dicke: 1,7 mm |
| P50/10: Bending radius - Krümmungsradius | ≥ 7,5 cm |
| AM14-AM20: Resolution i/r - Auflösung I/U | 2500 impulses/revolution - Impulse/Umdrehungen |
| AM14-AM20: Max. speed - Max. Geschwindigkeit | speed - Geschwindigkeit: 1500 rpm |



PART NR. CONFIGURATION - BESTELLMUSTER

SENSOR VERSION - SENSOR AUSFÜHRUNG

- MT1 - MTV1 - MTP1** 10-30Vdc out PUSH-PULL
MT2 - MTV2 - MTP2 10-30Vdc out TTL LINE-DRIVER 5Vdc
MT3 - MTV3 - MTP3 5Vdc out TTL LINE-DRIVER 5Vdc
MT4 - MTV4 - MTP4 10-30Vdc out LINE-DRIVER 10-30Vdc

ELECTRICAL CONNECTION - SPANNUNG

cable length - Kabellänge (meters - Meter):

2 m (Standard) - 5 m - 10 m

MAGNETIC RING - MAGNET RING

AM14 - Ø14 (optional-auf Wunsch lieferbar)**AM20 - Ø20** (optional-auf Wunsch lieferbar)

DEFINE LENGTH OF MAGNETIC BAND P50 - MAGNETBAND P50 LÄNGE DEFINIEREN

Standard lengths from min. 30cm then multiples of 50 cm, other lengths on request; as option endpieces for band
 Standardlängen von min. 30cm dann vielfaches von 50cm, andere Längen auf Anfrage; optional Endstücke für Band